

FEHLERCODE	MÖGLICHE URSACHE	AKTION
E01	Problem in der Stromversorgung	Überprüfung der Stromversorgung
E02	Höhenunterschied zwischen Tischbeinen höher als 1 cm	Reset durchführen
E04	Verbindungsfehler der Handschaltung	Stromversorgung der Handschaltung überprüfen
E05	Antikollision	Reset durchführen
E06	Stromversorgung liegt unter 20 V	Überprüfung der Stromversorgung
E07	Problem in der Stromversorgung	Kurze Zeit vom Stromnetz nehmen
E08	Gestell neigt sich beim verstellen	Reset durchführen
HOT	Überlastung der Motoren	System abkühlen lassen, mind. 15 min nicht nutzen
E11	Motor 1 nicht verbunden	Kabel von Motor 1 überprüfen
E12	Fehler der Stromversorgung von Motor 1	Kontrollbox austauschen
E13	Fehler der Stromversorgung von Motor 1	Kabel von Motor 1 überprüfen
E14	Fehler der Stromversorgung von Motor 1	Kabel von Motor 1 überprüfen
E15	Kurzschluß in Motor 1	Tischbein austauschen
E16	Fehler in Motor 1	Reset durchführen
E17	Motor 1 läuft in die falsche Richtung	Motorkabel austauschen
E18	Maximal Gewicht von Motor 1 überschritten	Gewicht reduzieren
E21	Motor 2 nicht verbunden	Kabel von Motor 2 überprüfen
E22	Fehler der Stromversorgung von Motor 2	Kontrollbox austauschen
E23	Fehler der Stromversorgung von Motor 2	Kabel von Motor 2 überprüfen
E24	Fehler der Stromversorgung von Motor 2	Kabel von Motor 2 überprüfen
E25	Kurzschluß in Motor 2	Tischbein austauschen
E26	Fehler in Motor 2	Reset durchführen
E27	Motor 2 läuft in die falsche Richtung	Motorkabel austauschen
E28	Maximal Gewicht von Motor 2 überschritten	Gewicht reduzieren
E40	Kontrollbox ist nicht verbunden	Kabel von Kontrollbox überprüfen
E41	Kontrollbox Fehler	Kabel von Kontrollbox überprüfen, ggf. austauschen
E42	Kontrollbox Fehler	Kontrollbox austauschen
E43	Fehler Antikollision	Kontrollbox austauschen
E91	Weder Motor 1 noch Motor 2 sind verbunden	Kabel von Motor 1 und Motor 2 überprüfen



RESET DURCHFÜHREN

Runter Taste gedrückt halten, bis Gestell ganz nach unten gefahren ist.
Dann Runter Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis ein Piepton ertönt.
Taste los lassen und nochmal für weitere 5 Sekunden gedrückt halten